

Оповещатели охранно-пожарные световые

M-12-SMART

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668 В.01279/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатель световой M-12-SMART предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2. Направление движения при эвакуации указывает управляемая стрелка.

1.3. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более:

одно направление 150мА

оба направления 170мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для всех остальных, °С -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Габаритные размеры, мм 300х130х25

2.6. Масса: 0,3 кг

2.7. Степень защиты оболочки IP52

2.8. Средний срок службы оповещателя: 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт.

паспорт 1 шт.

заглушки 2 шт.

упаковка 1 шт.

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.


4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (рис. 1).

4.5. Закрепить оповещатель на стене. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!** В монтажные отверстия на лицевой части оповещателя установить декоративные заглушки.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

Рисунок 1. Схема подключения оповещателя к источнику питания*



*Примечание: при одновременной подаче потенциала +12В на клеммы 2 и 3 стрелка включается в оба направления.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель M-12-SMART № принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»

www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

info@eltech-service.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

M-12-SMART

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668 В.01279/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатель световой M-12-SMART предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2. Направление движения при эвакуации указывает управляемая стрелка.

1.3. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более:

одно направление 150мА

оба направления 170мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для всех остальных, °С -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Габаритные размеры, мм 300х130х25

2.6. Масса: 0,3 кг

2.7. Степень защиты оболочки IP52

2.8. Средний срок службы оповещателя: 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт.

паспорт 1 шт.

заглушки 2 шт.

упаковка 1 шт.

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (рис. 1).

4.5. Закрепить оповещатель на стене. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!** В монтажные отверстия на лицевой части оповещателя установить декоративные заглушки.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

Рисунок 1. Схема подключения оповещателя к источнику питания*



*Примечание: при одновременной подаче потенциала +12В на клеммы 2 и 3 стрелка включается в оба направления.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель M-12-SMART № принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»

www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

info@eltech-service.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

M-12-SMART

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668 В.01279/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатель световой M-12-SMART предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2. Направление движения при эвакуации указывает управляемая стрелка.

1.3. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более:

одно направление 150мА

оба направления 170мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для всех остальных, °С -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Габаритные размеры, мм 300х130х25

2.6. Масса: 0,3 кг

2.7. Степень защиты оболочки IP52

2.8. Средний срок службы оповещателя: 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт.

паспорт 1 шт.

заглушки 2 шт.

упаковка 1 шт.

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.


4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (рис. 1).

4.5. Закрепить оповещатель на стене. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!** В монтажные отверстия на лицевой части оповещателя установить декоративные заглушки.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

Рисунок 1. Схема подключения оповещателя к источнику питания*



*Примечание: при одновременной подаче потенциала +12В на клеммы 2 и 3 стрелка включается в оба направления.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель M-12-SMART № принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»

www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

info@eltech-service.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017