



## IP-телефон с поддержкой трех линий

### QVP-300PR

#### Описание

IP-телефон QVP-300PR – это интеллектуальный настольный терминал нового поколения, который позволяет вывести работу современного офиса на совершенно новый, более эффективный уровень.

Серия IP-телефонов QVP – это линейка стильных высокотехнологичных продуктов с привлекательным дизайном. Великолепное качество передачи речи не оставит вас равнодушным, а multifunctional клавиши сделают общение по телефону еще удобнее. Небольшое изменение настроек – и для набора номера понадобится нажать лишь одну клавишу. Благодаря встроенному средству просмотра пользователи смогут получить доступ к данным в формате XML и более подробной коммерческой информации. IP-телефон QVP-300PR поддерживает регистрацию нескольких учетных записей и управление несколькими вызовами. В аппарате предусмотрены функции ожидания, формирования очереди и перенаправления вызовов, а также простые средства организации конференц-связи. IP-телефон QVP-300PR легко справляется со всеми задачами даже при большом количестве поступающих вызовов. QVP-300PR поддерживает 6 модулей расширения.

#### Ключевые преимущества

- LCD 132×64 дисплей с подсветкой
- Звук HD, полнодуплексный громкоговоритель
- 2×10/100 Мбит/с Ethernet-порта; поддержка POE
- Встроенный USB-порт, поддержка USB Wi-Fi-адаптера
- Поддержка 3 SIP-аккаунтов, поддержка трехсторонней конференции
- Поддержка настенного монтажа, встроенная подставка с двумя настраиваемыми положениями

## Технические характеристики

| Модель                          | QVP-300PR   |
|---------------------------------|---|
| Основные функции                | 3 SIP-аккаунта  |
|                                 | Удержание вызова, Ожидание вызова, Переадресация вызова                 |
|                                 | Перевод звонка (“слепой” перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка) |
|                                 | Локальная трёхсторонняя конференция, Автоматический ответ               |
|                                 | АОН, Повтор вызова, режим “Без звука”, “Не беспокоить”                  |
|                                 | Быстрый набор   |
|                                 | Настройка тона и громкости  |
|                                 | Прямой IP-вызов   |
|                                 | Индикатор гарнитуры   |
|                                 | Журнал вызовов (входящие, исходящие, пропущенные, 100 записей)          |
|                                 | Программируемые кнопки  |
|                                 | Поддержка русского и английского языков                                 |
| Дополнительные функции          | 12 программируемых клавиш   |
|                                 | Телефонная книга XML  |
|                                 | Корпоративная телефонная книга (800 контактов)                          |
|                                 | Персональная телефонная книга   |
|                                 | Телефонная книга LDAP   |
| Возможности интеграции с IP-АТС | Запись анонимных вызовов, запрет анонимных вызовов                      |
|                                 | Поддержка плана набора  |
|                                 | Поддержка сетевой конференции   |
|                                 | Музыка на удержании   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Модель</b>               | <b>QVP-300PR</b>  |
| Кодеки                      | Узкополосные: G.711μ/A, G.726, G.729AB                                      |
| Безопасность                | Двухуровневая система прав администратор/пользователь                       |
|                             | Поддержка CDP   |
| Сеть                        | Поддержка SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)                                    |
|                             | Поддержка режима SIP-прокси и SIP-точка-точка                               |
|                             | Поддержка NAT: STUN   |
|                             | Поддержка DTMF: Inband, RFC2833, SIP info, Auto                             |
|                             | Назначение сетевых настроек: Статическое/DHCP                               |
|                             | Поддержка клиентского режима: DHCP/DNS                                      |
|                             | Поддержка серверного режима: Telnet/HTTP/HTTPS                              |
| Эксплуатация и обслуживание | Управление с помощью Веб-интерфейса: HTTP/HTTPS                             |
| Физические характеристики   | Экран: LCD, с подсветкой, 132×64 точек                                      |
|                             | 1×RJ9: разъем подключения трубки HD   |
|                             | 2×RJ-45: 10/100 Мбит/с порта  |
|                             | Электропитание 12 В/1 А, Энергопотребление 3,2 Вт POE IEEE 802.3af, class 0 |
|                             | Клавиатура: 50 клавиш, включая 12 программируемых                           |
|                             | Влажность: 10 % – 95 %  |
|                             | Габариты устройства: 255×205×95 мм  |
|                             | Вес 0,95 кг   |
|                             | Температура хранения: от 0 °С до +60 °С                                     |

## Информация для заказа

| Модель    | Описание  |
|-----------|---|
| QVP-300PR | IP-телефон профессионального класса, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC 10/100 Мбит/с, поддержка PoE 802.3AF, интерфейс для блока питания DC 12 В 1 А. (не входит в комплект поставки) |

## Общая информация

### Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте [qtech.ru](http://qtech.ru).

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического центра [helpdesk.qtech.ru](http://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

### Электронная версия документа

Дата публикации: 01.03.2022



[https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-300PR/QVP-300PR\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-300PR/QVP-300PR_datasheet.pdf)